

RITELLO®

用戶手冊

終極淨化系統

高級版

在 WWW.RITELLO.COM 上註冊您的 RITELLO



德國製造

Ritello 使用水“大自然的方式”
捕捉家中不需要的灰塵和汙垢。

尊敬的 Ritello 業主，
感謝您購買 Ritello 家用淨化器！

Librex 是 Ritello 系統的驕傲製造商，在淨水系統方面擁有 30 多年的經驗。
它的最新發明是 Ritello R2 系列“高級版”，這是當今市場上最先進的清潔系統。
您的新系統適合家庭或辦公室使用。 Ritello R2 裝置的靈感來自大自然的概念，但反過來。
它只使用水，將灰塵和汙垢收集到水盤中，並將經水洗過的干淨空氣吹回您的家或辦公室，
讓您享受健康清潔的環境。 其彩色顯示屏允許用戶為不同的清潔任務選擇所需的速度。
全新 Ritello R2 系列“高級版”由德國 Librex 精密生產，為您提供所需的質量和創新。

保修(在 www.ritello.com 上註冊您的 Ritello)

Librex 為其授權分銷商提供其 Ritello 系統及其相關配件的書面 3 年保修。
保修不包括肝中和劑或因使用產品而引起的正常磨損。此外，Librex
要求每個授權經銷商依次向客戶(最終用戶)提供與從 Librex 收到的相同的書面保證，
以便客戶從 Ritello 產品的此類保證中受益。


請花點時間仔細閱讀所有安裝說明和操作機器前的預防措施。定期保養
是單位有效運行所必需的。

Ritello® 系統是 LIBREX 產品。它由 Librex 出售給其 AUTHORIZED RITELLO®
分銷商供這些分銷商及其代理商轉售。完全通過演示來最終用戶所有者。
任何產品 在任何其他銷售渠道中購買的產品不在製造商或任何其他銷售渠
道的涵蓋範圍內 授權經銷商的保修。



RITELLO 獲得中心認證 預防醫學 在德國

CERTIFICATE



仔細閱讀您的用戶手冊

在本手冊中，您將找到有關如何維護 Ritello 的有用信息
處於最佳工作狀態。

故障排除提示

按照故障排除部分中的簡單說明，您將能解決最常見的問題。

客戶服務

如果您發現自己無法在故障排除部分找到答案，請隨時聯繫您購買 Ritello 的當地經銷商。

聯繫信息可在本手冊的封底找到。或者，然後您可以通過
www.ritello.com 或 info@librex.com 聯繫我們的總部

RITELLO 客戶識別號

Ritello 在工廠通過質量控制檢後，它是用於以下目的的序列號：

- . 所有權標識
- . 經銷商的保修標識
- . 通過質量控制的保證，是真正的 Librex 產品。

所有新 Ritellos 都應在隨附圖表所示的位置附有序列號。如果號碼丟失，
Librex 不會就設備的來源、年齡或狀況提出任何要求。如果您找不到序列號，
請聯繫我們的客戶服務部：

電話：(00961) 187 8724 電子郵件：info@librex.com

- p 1 Librex 消息和書面保證
- p 2 Ritello 客戶識別號
- p 3 重要安全措施
- p 4 Ritello 的零件識別
- p 5 操作您的 Ritello (R2 系列)
- p 6 操作技巧
- p 7 熟悉 Ritello 工具
- p 8 保養和清潔技巧
- p 9 保養和清潔技巧
- p 10 主機故障排除
- p 11 Powerbrush 的描述
- p 12 Powerbrush - 重要安全說明
- p 13 Powerbrush - 重要安全說明
- p 14 組裝和操作電動刷
- p 15 用電動刷清潔
- p 16 Powerbrush 故障排除指南
- p 17 更多可選的 Ritello® 配件
- p 18 紿 Ritello 所有者的通知



序列號由 7 位數字組成，以字母“R”開頭。

在使用 Ritello 系統之前, 請仔細閱讀以下注意事項。
僅使用正品 Ritello 零件。只能在室內使用。

1. 將設備連接到具有匹配額定電壓的插座。
2. 請勿拉扯或用繩索攜帶。僅在室內使用。使電線遠離
鋒利的邊緣和加熱的表面。
3. 如果設備損壞、不能正常工作、跌落、留在室外或
掉入水中, 請將其返還給經銷商進行檢査。
4. 您的 Ritello 配備了繞線系統。請勿嘗試將電源線推入
通過武力。只需輕輕拉動電源線, 即可將其縮回到下部隔間中。
5. 不要清潔任何燃燒或冒煙的材料, 如香煙、熱灰
或匹配。請勿將機器用於清潔易燃液體, 例如
燃料, 不要在存在這些材料的地方使用它。另外不要
用濕手使用機器。
6. Ritello 配有安全按鈕, 可防止水盆未安裝時操作
正確安裝。請勿試圖覆蓋此安全功能。
7. 在維護和清潔過程之前拔掉您的機器。
8. 不使用時拔下 Ritello。在主開關處將其關閉。抓住插頭
將其與牆壁插座斷開, 以免損壞電源線。請勿拉扯或攜帶
用繩索 – 不要用繩索作為把手 – 不要用繩索關門。不要
將設備放在電線上。使電線遠離加熱表面。不要
使用 Ritello 或其附件拔下排水管。如果下水道氣體被吸入
Ritello, 它可能會造成損壞。
9. 觸摸時切勿用一隻手觸摸金屬水槽、冷熱水管
任何電器的金屬零件。你的身體可以完成一個
電路接地。請勿用濕手操作插頭或電器。



警告

真空吸塵器配件, 例如帶電動清潔頭的載流軟管和帶囉的噴霧裝置包含電氣連接,
它們不是可維修的部件, 最好更換。

不具備身體、感官、智力、經驗和知識的人(包括兒童)不得使用本設備,
除非由負責其安全的人員監督, 並為他們提供適當的監控和
有關機器使用的說明。

應監督兒童以確保他們不會玩耍機器。如果電源線損壞,
只能由製造商、服務代理商、或類似的合格人員必須更換它以避免任何危險。

Ritello 軟管包含電氣連接!

- . 請勿浸入水中清洗
- . 軟管應定期檢査, 如有損壞不得使用
- . 請勿將手柄浸入液體中進行清潔。僅將電氣軟管用於 Ritello 配件或被 Ritello
清潔過程弄濕的地毯。

- 在 www.ritello.com 下載本用戶手冊的軟拷貝或 聯繫
customerserv@librex.com 通過電子郵件接收。


正確處置本產品





此標記表示本產品不應與其他家庭一起處置 整個歐盟的廢物。
為防止可能對環境或人類造成傷害 從不受控制的廢物處置中獲得健康,
負責任地回收利用以促進 物質資源的可持續再利用。
要退回您用過的設備, 請使用 退貨和收集系統或聯繫購買產品的零售商。
他們可以將本產品用於環保安全回收。

- “本電器可供 8 歲及以上的兒童和患有
身體、感官或精神能力下降或缺乏經驗和知識
如果他們得到了有關使用該設備的監督或指導
一種安全的方式, 並了解所涉及的危險。”
- “兒童不得在沒有監督的情況下進行清潔和用戶維護。”

- 1. 主機
- 2. 繞線器
- 3. 排氣口
- 4. 工具箱
- 5. 顯示屏
- 6. 處理
- 7. 電源開關 +/-
- 8. 電刷電插頭
- 9. 進風推拉門
- 10. 水盆鎖
- 11. 水盆
- 12. 多莉
- 13. 多莉踏板
- 14. 迷你強力刷
- 15. 吹風機
- 16. 線圈棒
- 17. 地板和牆壁刷
- 18. 嵌入式電管
- 19. 縫隙工具
- 20. 除塵刷
- 21. 裝飾工具
- 22. 真空袋
- 23. 電動軟管(手槍手柄)



購買 配件或
更換零件, 請聯繫
授權 Ritello 經銷商。





A. □下踏板以卸下裝置

B. 將主機連接到手推車上

將前端稍微向上傾斜，將裝置放在其軸距（小車）上，以便裝置後部的唇緣滑到後部的唇緣下方，然後放下前部端向下鎖定。



A. 要將裝置從水盆上卸下，請通過轉動門鎖解鎖

B. 將主體連接到水盆上

通過對齊兩者的進氣口，將主體放在水盆上。然後，鎖定兩側的門鎖以確保正確安裝。
如果沒有正確的水盆，主機將無法運行
連接到主機。



填充水盆

向盆中注入冷水，直至盆上標明的最低/最高水位。切勿在最高水位線以上加水。
當水變得粘稠並帶有絨毛和□垢時，請清空水盆並重新注入乾淨的水。
添加 2 瓶 Ritello 香水，在清潔時享受宜人的環境氣味。



將電線連接到牆壁插座

- 將電源線從插槽中拉出並插入牆上插座，同時確保它與額定電壓相匹配。
按 (I) 按鈕打開設備，然後按 (+) 按鈕提高速度或 (-)
降低速度。使用顯示屏，您可以選擇所需任務所需的速度。
- 要收回電源線，請在握住插頭端的同時輕輕地將其拉向您，以避免把東西打翻。



連接/拆卸軟管

將軟管插入進氣口，直至聽到□嗒聲。確保通過輕輕拉動軟管來檢□鎖定情況。
要卸下，請按下兩個夾子並從機器上拉出軟管。

- 不要在沒有水的情況下操作機器。
- 確保您遵守水盤上指示的水位。
- 不要裝得太滿

**按 (I) 按鈕開始, 然後提高速度
取決於所需的任務, 按 (+)
按鈕, 和/或按 (-) 降低速度。**



1. 空氣淨化

選擇最低速度“AIR”。隨著汙染的增加(特別是在室內),必須用水清洗室內空氣。簡單地, 將水倒入水盆中至最低/最高水位, 讓 Ritello 為您和您的家人淨化周圍的空氣。

2. 加濕和芳香

在一年中的某些時期, 室內空氣變得乾燥和令人不快。僅使用主機時打開 Ritello 無需任何工具或軟管, 在水盆中加入幾滴 Ritello 香水, 立即聞到空氣清新。

(在水盆中只使用真正的 Ritello 香水)。

3. 空氣洗滌定時器

要激活您的 Ritello 的 Air Wash Timer, 請將手指按住“ON”按鈕(圖片a) 6秒鐘, 直到第一個三角形閃爍。一旦前 2 個三角形閃爍, 再等 6秒, Ritello 將自行開啓 30 分鐘。

增加60分鐘的時間

將手指按住“ON”按鈕(Pic.a) 6秒鐘, 直到前兩個三角形閃爍, 然後立即按下“+”按鈕(Pic.b) 讓第二個2-Trapeziums閃爍。一旦閃爍, 再等待 6秒鐘, Ritello 將自行開啓 60 分鐘。

(不要提高速度 - Timer 僅適用於 Air 模式)

將時間增加 90 分鐘

按住“ON”按鈕(圖a) 6秒鐘, 直到前兩個三角形閃爍, 然後立即按下“+”按鈕(Pic.b) 第三個 2-Trapeziums 閃爍。閃爍後, 再等待 6秒鐘, Ritello 將自行開啓 90 分鐘。

增加時間120分鐘

按住“ON”按鈕(圖a) 6秒鐘, 直到第一個三角形閃爍, 然後立即按“+”按鈕(圖b) 第四個三角形閃爍。閃爍一次, 等待另一個 6秒, Ritello 將自行開啓 120 分鐘。

4. 附件球童

為了方便您使用 Ritello 配件, 請將 Ritello 背面的附件盒滑到兩側的 2 個滑軌上。向下按以鎖定到位。將每個工具插入到由其相似圖標指示的指定位置。



地板刷和牆刷

用於清潔硬木地板、瓷磚或牆壁。
將其連接到清潔管上。把速度放在地毯上
以獲得最佳清潔效果。



除塵刷

非常適合清潔燈罩、窗簾、電視屏幕、踢腳線、
音響系統、人造植物和框架。把它貼在
軟管或清潔管的小金屬延伸部分。



裝飾工具

清潔室內裝潢、椅子、窗簾、鋪有地毯的樓梯，
枕頭、毯子和大多數織物表面。



裂縫工具

縫隙工具伸到家具墊子之間，
在散熱器下方和之間，以及難以觸及的地方
窗邊等地方。



香水

精選 4 種不同的香味，用於為您的家增添芳香/
在清潔任務期間的辦公室。簡單地，倒入幾滴
水盆，打開裝置並體驗氣味
就在您的場所內的花園。




清潔管

將管子連接到軟管的短金屬端。



鼓風機工具

非常適合給氣球充氣(生日派對)、沙灘球、
充氣玩具和充氣床墊。通過將軟管插入
排氣口(位於主機的背面)
吹出的空氣也可以用來吹走堅硬的灰塵
清潔鍵盤等區域。



線圈棒

線圈清潔器可以到達冰箱線圈等區域，
電器、櫃檯或家具之間和下方。還，
可用於吸入或吹氣模式。用於
吹氣，打開設備背面的排氣門。
將軟管連接到排氣口。將線圈固定在
鼓風機工具，然後將兩件放在金屬上
軟管的延長。



MINI POWERBRUSH (MPB) 可選

MPB 是樓梯和室內裝潢的理想選擇，即使在床墊上
去除死皮並減少塵蟎。它有一個旋轉
電刷。以地毯速度使用它以獲得最佳性能。



真空袋

這款拉鍊袋的尺寸適合您最大的靠墊。經過
將物品放入袋中，可以吸掉袋子上的灰塵
枕頭的內部部分。用乾淨的“蓬鬆”墊子
水洗過的空氣，只需將軟管連接到排氣口。



維護您的 HEPA

- a. 取下後蓋
- b. 使用螺絲刀卸下 2 個螺絲
- c. 拉出 Hepa 外殼
- d. 使用來自水龍頭的清涼水沖洗 Hepa
(請勿使用肥皂或任何清潔劑)
- e. 打開面朝下用力搖晃 Hepa (不要撞擊鋒利的邊緣) 以去除多餘的囉垢或水
- f. 按照相反的步驟重新安裝 Hepa 和後蓋
(不要在 Hepa 中和器就位的情況下操作設備)。

HEPA 並非所有 RITELLO 裝置的標準物品。



每使用 200 小時, Ritello 就會發出信號在其顯示屏上“更換 Hepa”。

這個信號只是為了提醒你有你的 HEPA 中和器檢査, 最好由授權 Ritello 服務中心以確保最佳性能。

刪除“Replace Hepa”信號
顯示屏幕, 按住 6 秒
(+) 和 (-) 按鈕同時使用兩個
手指, 6 秒後“更換 Hepa”
信號會消失。



警告

在維修 Hepa 之前拔下設備插頭。

疏通軟管以防堵塞

當您在使用軟管時發現氣流損失時, 可能有物體
軟管內堵塞。要清除障礙物, 請將軟管接頭連接到
在排氣口的背面, 確保兩個門鎖都已鎖定。

同時, 將軟管手柄管放入前面的進氣口

Ritello; 打開設備並搖晃軟管以幫助粘在軟管中的囉垢
流動並被困在 Ritello 水盆內。



始終清空並清潔水盆
不要用一瓶水清洗太久。期間經常檢■水
清潔以避免產生異味以及細菌和細菌的滋生。沖洗並
徹底擦乾水盆。建議經常換水
在對房屋或辦公室進行全面清潔時。



清洗水盆內部並使用
一塊軟布。
用 **Ritello** 完成清潔後, 取下水盆並倒掉
存放本機之前的髒水。



拆卸並清潔分離器
當顯示屏上的“清潔分隔符圖標”閃爍時, 移除分隔符
並使用小刷子清潔(用冷水清洗和刷洗)。如有必要, 請使用
鬆開分離器螺母的扳手。

分離器下方清潔乾燥的法蘭
清潔後, 立即將分離器放回主機上(用手擰緊)
以便本機正常運行。

不要將分離器強行壓在螺紋軸上。

刪除“Clean Separator”信號保持
(-) 按鈕 6 秒鐘。



警告

不要捕獲油、油脂、粉末、煙灰、陶瓷、幹牆灰塵和任何有毒材料等物質。

**切勿在內部沒有水的情況下操作 RITELLO
它的水盆(最小 2 升)。**

每台 Ritello 設備都經過仔細檢査。如果出現小問題，
請遵循以下可能有助於識別和糾正問題的故障排除提示。如果無法解決問題，請聯繫 Ritello 經銷商尋求服務。
任何未在下面列出的服務程序都應由授權的 Ritello 經銷商或服務中心執行。。

問題	可能的原因	可能的解決方案
Ritello 主機未運行	進氣口可能被碎屑堵塞 單元未組裝好 Ritello 未正確安裝在水盆上 有缺陷的電源線、開關或機器 水盆沒有到位	仔細清除雜物 檢査所有部件並正確連接兩個門鎖 確保裝置正確定位到位 聯繫您當地的 Ritello 經銷商或服務中心 確保所有部件都到位
氣流不足	機器沒有組裝好 堵塞的附件、棒、軟管或動力噴嘴 機組低速運行 Hepa 中和器需要清潔或更換 分離器髒了	確保裝置正確就位和連接 清除堵塞區域的碎屑 將單位的速度提高到所需的任務 拆下 Hepa 外殼，清潔或更換 取下分離器並用冷水刷/洗
過濾不足	水盤中的水位低 鍋內髒水過多 破損的 Hepa 中和劑	將水盤注滿至指定水位 長時間清潔時經常換水 聯繫您當地的 Ritello 經銷商或服務中心
水盆中的大量泡沫	盆地中的肥皂或染物 水盆裝滿水	更換水並清潔水盆 將水盆注滿至指示的正確水位
難聞的氣味	水盆沒有清洗乾淨 分離器堵塞或變髒 潮濕的 Hepa 中和劑	清潔水盆並在清潔時使用 Ritello's Perfume 取出並清潔 請參閱第 8 頁的維護 Hepa 中和器
機器過熱或有焦味	插入的棒、軟管或動力噴嘴 裝置未正確連接到水盆上	清除堵塞區域的碎屑 確保裝置正確就位並通過門鎖良好連接
不同的聲音或振動	分離器堵塞或變髒 過滿盆	取出並清潔 清空並重新加註到指示的水平



POWERBRUSH 僅作為可選配件提供。如需更多信息, 請聯繫授權的 Ritello 經銷商。

使用電器時，請務必遵守基本的安全預防措施
包括以下內容：

有可能的使用

- . **Powerbrush** 是專為 **Ritello** 設計的電動配件。
- . 此 **Powerbrush** 只能用於室內用途，以吸塵和刷乾地板表面。不要使用人或動物。
- . **Powerbrush** 不適合缺乏身體、感官、心理能力或經驗的人使用與機器。個人不得在沒有負責人監督或指導的情況下使用它。
- . 在使用 **Powerbrush**、**Electro** 軟管和 **Electro-tubes** 之前，請檢視外部可見的損壞。不要在任何情況下操作損壞的部件。
- . 所有維修工作均應由合格的技術人員根據國家和地方安全法規進行。
- . 不要讓真空吸塵器或 **Powerbrush** 弄濕。僅使用乾燥或微濕的布清潔。插頭連接器不得與水接觸。

孩子們

請勿將吸塵器用作玩具。在兒童附近使用時需要密切注意。

用

- . 為避免在吸塵過程中受傷的風險, 請勿在 Powerbrush 運行時將手伸入移動的攪拌棒中。
受傷的危險。
- . 將鬆散的物品(例如窗簾、圍巾和其他衣服)遠離 Powerbrush。它們可能會被吸走
進入 Powerbrush 並纏繞在攪拌棒上。
- . 請勿吸塵沉重、堅硬或有鋒利邊緣的物品。它們可能會造成堵塞和損壞
電刷。
- . 不要吸塵任何正在燃燒或冒煙的東西, 例如香煙、火柴或熱灰燼。真空可以
著火。
- . 請勿使用 Ritello 吸取任何易燃或可燃液體, 例如汽油或在以下區域使用
他們可能在場。
- . 請勿使用 PowerBrush 吸起液體或潮濕的汙垢。這可能會損害電氣安全。等待新鮮
洗過的地毯晾乾。



警告:為避免電擊風險, 切勿使用 PowerBrush 吸水或任何其他液體。



注意: PowerBrush 僅用於乾式拾取。請勿在戶外或潮濕表面上使用。



注意:切勿使用 Ritello PowerBrush 拾取堅硬或尖銳的物體。諸如別針、髮夾之類的物品,
大頭釘、蠟筆和鉛筆頭可能會損壞刷輥或皮帶。



注意:在將 PowerBrush 連接到 Ritello 之前, 請務必確保其已拔下。



小心:維修時始終斷開裝置與電源的連接。



集會

將不銹鋼管底部的公頭向下插入 PowerBrush 的開口樞軸頸部。

向下按管子，直到按鈕鎖發出呴嗒聲。

將電氣化軟管連接到管子的上部開口。



高度調整

您可以選擇距地板的 5 個刷距之一。所選設置將被顯示。

設置 1 - 離地面最近

設置 5 - 離地面的最大距離

手術

- a. 插入 Ritello。
- b. 將 Ritello 電源開關轉到“地毯”模式。
- c. 要解鎖 PowerBrush 頸部，請將左腳呎在釋放踏板上。接下來，向後拉管組件。
- d. 據壓手槍式握把軟管手柄上的扳機以激活 PowerBrush。鬆開扳機以關閉電源。
- e. 在地毯上緩慢地來回滾動 PowerBrush，看著呎垢消失。
- f. 要將 PowerBrush 鎖定到直立位置，抓住管組件並向前推，直到管組件和樞軸頸被鎖定在 PowerBrush 主體中。
- g. 要將 PowerBrush 與管子斷開，請將腳呎在頸部踏板上，然後向上拉管子。





手柄上的開/關開關
電動軟管在其手柄手槍上配備了一個開關，
可以分別打開和關閉 Powerbrush。



使用電動刷

.為獲得最佳效果, 請在地毯上緩慢來回移動 Powerbrush。
如果您沿著正確的方向(從地毯到地板)小心地滑動 Powerbrush,
則可以將地毯邊緣刷平。



清潔地毯和大地毯

使用 PowerBrush。這種重型噴嘴可清除地毯和大地毯上根深蒂固的污垢。
Ritello PowerBrush 具有五檔高度調節功能, 幾乎可以滿足任何地毯清潔需求。
對於短線/光滑線, 從位置 1 開始, 對於毛茸茸的地毯/小地毯, 增加到 5 級。

* PowerBrush 是可選配件。
如需更多信息, 請聯繫授權的 Ritello 經銷商。

清潔床上用品

床墊和枕頭可以使用 Ritello 清潔系統進行深度清潔。使用 Ritello PowerBrush,
可以完全去除毛髮、死皮、塵蟎、碎屑和其他顆粒。

* 小心清潔細麻布和柔軟的床上用品 - 可能會造成損壞。

問題	可能的原因	可能的解決方案
PowerBrush 電機未運行	手柄觸發器/開關未激活 管子未連接 未進行管道連接 自動電機保護器復位已跳閘	電動軟管手柄中的擠壓扳機 確保管子正確連接 確保管子正確連接 關閉 Ritello 並保持 30 秒，然後重新打開 Ritello
PowerBrush 電機正在運行但刷輥不轉動	皮帶損壞	聯繫授權的 Ritello 經銷商或服務中心更換皮帶
PowerBrush 滾筒無法旋轉用手	物體被刷輥隔間擋住 軸承磨損	斷開電源；去除異物；確保刷子可以自由旋轉 聯繫授權的 Ritello 經銷商或服務中心更換刷輥
PowerBrush 不吸塵 出色地	進氣口堵塞 堵塞的管道或軟管 刷毛不與地毯接觸	斷開電源；清理整個進氣區域 斷開電源；整理；重新連接到 Ritello 並確保空氣通過軟管自由流動 確保調整 PowerBrush 位置以適合地毯的纖維長度

有關這些產品的更多信息, 請聯繫授權的 *Ritello* 經銷商。

水上飛機



AquaJet 地毯清潔劑可以幫助去除頑固的汙漬。使用 Ritello 地毯清潔液使用 AquaJet 可實現卓越的清潔效果。

吸水扒



吸水扒(硬/軟刷)是另一種可選可以連接到 AquaJet 上的噴嘴頭身體清潔和拖把裸露的地板。轉動海綿翻過來並使用吸水扒橡膠刀片擦乾地板。

迷你電動刷



Mini PowerBrush 是一款輕巧的電動專門用於清潔較小表面的噴嘴例如室內裝潢、樓梯和汽車內飾。

普雷洛



Purelo 讓您呼吸新鮮空氣前提。
倒入幾滴 Ritello 香水進入普雷洛水盆，體驗就在你家裡面的花園的味道。

噴槍和發泡器



在噴槍瓶中加水，將其連接到軟管，然後將軟管插入排氣管主機，打開 Ritello。
將發泡器附件連接到噴槍上，然後用 Ritello 液體洗髮水(70% 水 & 30% 洗髮水)，為了產生幹泡沫，然後擦洗內飾，更換進氣口上的軟管主機，以便拿起噴灑的洗髮水。

水刷



清洗您的室內裝潢或鋪有地毯的樓梯，將 AquaBrush 連接到 AquaJet 管上，然後噴灑洗髮水，擦洗並打開 Ritello 以去除汙漬。



注意

- 請使用 Original Ritello Fragrances 和 Ritello 僅限洗髮液。
- 使用其他配製的溶液可能會產生化學物質反應並損害水盆的塑料。
- 切勿在沒有水的情況下操作您的 Ritello®。

認證為您提供保護



如需支持或服務, 請聯繫
您當地的 **RITELLO** 經銷商

名稱
地址
城市
國家
電話
電子郵件
郵政編碼



a Librex®
product

請訪問我們的網站
info@librex.com
www.ritello.com